MACHER TV

**Produktdatenblatt**
Artikelnummer MTV-LW-IN-320X192-25

# MacherTV LED-Wand innen

3,20 × 1,92 m (quer)

| Größe | Auflösung | Pixelabstand |
|---|---|---|
| **3,20 × 1,92 m** | **1.280 × 768 px** | **2,5 mm** |

| Helligkeit mindestens | Leistung Ø / max. | Gewicht Panels |
|---|---|---|
| **500 cd/m²** | **1.280 / 3.840 W** | **144 kg** |



Abbildung ähnlich, mit KI erstellt.

## Beschreibung

Deine LED-Wand kommt komplett: Panels, Videoprozessor und Android-Player sind dabei. Du schließt Strom und Netzwerk an, der Android-Player spielt deine Inhalte ab. Den MacherTV-Service mit Software für deine Inhalte buchst du optional dazu.

Die Innenpanels messen 640 × 480 mm, bestehen aus Aluminium-Druckguss und werden von vorn gewartet. Mit 7.680 Hz Bildwiederholrate und 16 bit Graustufen passt die Wand an den Empfang, in den Laden, in den Showroom und auf die Bühne.

Du wählst aus neun Größen zwischen 1,28 × 1,44 m und 3,20 × 3,36 m, quer, hochkant oder quadratisch. Andere Maße fragst du über das Kontaktformular an. Für draußen gibt es die LED-Wand außen.

## Lieferumfang

- LED-Panels in der gewählten Größe
- Videoprozessor
- Android-Player
- MacherTV-Branding montiert
- Geräte-ID mit QR-Code für den Support

**Nicht dabei:**
Strom-Unterverteilung, Montage, MacherTV-Service, Inhalte.

## Diese Ausführung

| Artikelnummer | Größe |
|---|---|
| **MTV-LW-IN-320X192-25** | 3,20 × 1,92 m (quer) |

Weitere Ausführungen findest du auf **www.macher.tv/products/led-wand**.

## Technische Daten

| Bild | |
|---|---|
| Diagonale | 3,73 m (146,9 Zoll) |
| Seitenverhältnis | 5:3 |
| Auflösung | 1.280 × 768 px |
| Pixelabstand | 2,5 mm |
| Pixeldichte | 160.000 px/m² |
| LED-Typ | SMD2121 |
| Helligkeit | mind. 500 cd/m² |
| Kontrast | 4.000:1 |
| Bildwiederholrate | 7.680 Hz |
| Graustufen | 16 bit |
| Betrachtungswinkel | 160° waagerecht, 140° senkrecht |

| Aufbau | |
|---|---|
| Panels | 20 (5 × 4) je 640 × 480 mm |
| Panelmaß (B × H) | 640 × 480 mm |
| Module je Panel | 2 × 3<br>je 320 × 160 mm, magnetisch |
| Wartung | von vorn, Modultausch<br>ohne Ausbau |

| Steuerung und Anschlüsse | |
|---|---|
| Videoprozessor | im Lieferumfang |
| Android-Player | im Lieferumfang |

| Strom | |
|---|---|
| Leistung im Mittel | 1.280 W (208 W/m², 64 W je Panel) |
| Leistung höchstens | 3.840 W (625 W/m², 192 W je Panel) |

| Maße, Gewicht und Verpackung | |
|---|---|
| Maß | 3,20 × 1,92 m |
| Gewicht Panels | 144 kg |
| Gewicht je Panel | 7,2 kg |
| Montage | an der Wand, Befestigungslöcher auf der Rückseite der Panels |

| Gehäuse und Umgebung | |
|---|---|
| Material | Aluminium-Druckguss |
| Schutzart vorn / hinten | IP40 / IP21 |
| Betrieb | -10 °C bis 60 °C, 10 bis 60 % Luftfeuchte |
| Lagerung | -30 °C bis 60 °C, 10 bis 60 % Luftfeuchte |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Einsatz | innen |

## Kennzeichnung und Pflichtangaben

### Anbieter

WERBUNGMACHER.DE UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstraße 13a
77767 Appenweier, Deutschland
info@macher.tv

### Produkt

MacherTV LED-Wand innen, 3,20 × 1,92 m (quer). Artikelnummer MTV-LW-IN-320X192-25. Die Geräte-ID steht auf dem Hologramm hinten am Gerät, darüber erreichst du unseren Support.

### Sicherheit

Wichtig: Lies vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

### Entsorgung

Gib das Altgerät nicht in den Hausmüll, sondern in die getrennte Sammlung für Elektroaltgeräte, als privater Haushalt etwa beim Wertstoffhof. Die Hinweise zur Rückgabe stehen in der Bedienungsanleitung.

### Software

Die Software für deine Inhalte gehört nicht zum Gerät. Es gibt sie nur mit dem optionalen MacherTV-Service. Du wählst ihn beim Kauf für 12 oder 24 Monate dazu oder buchst ihn später über das Kontaktformular.

### Gewährleistung

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bist du Verbraucher, verjähren deine Mängelansprüche bei neuer Ware in zwei Jahren ab Ablieferung. Bist du Unternehmer, gelten zwölf Monate ab Ablieferung, mit den Ausnahmen aus § 10 unserer AGB. Unter europa.eu/youreurope/garantien erklärt die EU deine Rechte zu Garantie und Gewährleistung.

### Hilfe und Support

Scanne den QR-Code, dann kommst du zu unserer Hilfe-Seite. Dort trägst du die Geräte-ID vom Hologramm deines Geräts ins Formular ein.

**www.macher.tv/pages/support**

**Telefon**
+49 151 10973162

**E-Mail**
info@macher.tv

**Anschrift**
WERBUNGMACHER.DE UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstraße 13a
77767 Appenweier