MACHER TV

**Produktdatenblatt**
Artikelnummer MTV-LW-OUT-200X100-48

# MacherTV LED-Wand außen

2,00 × 1,00 m (quer), Pixelabstand 4,8 mm

| Größe | Auflösung | Pixelabstand |
|---|---|---|
| **2,00 × 1,00 m** | **416 × 208 px** | **4,81 mm** |

| Helligkeit mindestens | Leistung Ø / max. | Gewicht Panels |
|---|---|---|
| **5.500 cd/m²** | **436 / 1.300 W** | **47 kg** |



Abbildung ähnlich, mit KI erstellt.

## Beschreibung

Deine LED-Wand kommt komplett: Panels, Videoprozessor und Android-Player sind dabei. Du schließt Strom und Netzwerk an, der Android-Player spielt deine Inhalte ab. Den MacherTV-Service mit Software für deine Inhalte buchst du optional dazu.

Die Außenpanels leuchten mit mindestens 5.500 cd/m² und sind vorn nach IP65 und hinten nach IP54 geschützt. Jedes Panel misst 1.000 × 1.000 mm.

Mit 3,9 mm Pixelabstand wirkt das Bild feiner, wenn deine Kunden näher davor stehen. 4,8 mm ist die günstigere Wahl für größere Entfernungen, etwa an der Fassade oder an der Einfahrt.

Du wählst aus acht Größen von 1 × 1 m bis 4 × 2 m, quer, hochkant oder quadratisch. Andere Maße fragst du über das Kontaktformular an.

## Lieferumfang

- LED-Panels für außen in der gewählten Größe
- Videoprozessor
- Android-Player
- MacherTV-Branding montiert
- Geräte-ID mit QR-Code für den Support

**Nicht dabei:**
Unterkonstruktion, Stromzuführung, Kabelführung ins Gebäude, Wetterschutz für den Videoprozessor, Montage, MacherTV-Service.

## Diese Ausführung

| Artikelnummer | Größe | Pixelabstand |
|---|---|---|
| **MTV-LW-OUT-200X100-48** | 2,00 × 1,00 m (quer) | 4,8 mm |

Weitere Ausführungen findest du auf **www.macher.tv/products/led-wand-aussen**.

## Technische Daten

| Bild | |
|---|---|
| Diagonale | 2,24 m (88,0 Zoll) |
| Seitenverhältnis | 2:1 |
| Auflösung | 416 × 208 px |
| Pixelabstand | 4,81 mm |
| Pixeldichte | 43.264 px/m² |
| LED-Typ | SMD1921 |
| Helligkeit | mind. 5.500 cd/m² |
| Kontrast | 4.000:1 |
| Bildwiederholrate | 3.840 Hz |
| Graustufen | 16 bit |
| Betrachtungswinkel | 140° waagerecht, 120° senkrecht |

| Aufbau | |
|---|---|
| Panels | 2 (2 × 1) je 1.000 × 1.000 mm |
| Panelmaß (B × H) | 1.000 × 1.000 mm |
| Module je Panel | 2 × 4 je 500 × 250 mm |
| Wartung | von vorn |

| Steuerung und Anschlüsse | |
|---|---|
| Videoprozessor | im Lieferumfang |
| Android-Player | im Lieferumfang |

| Strom | |
|---|---|
| Leistung im Mittel | 436 W (218 W/m²) |
| Leistung höchstens | 1.300 W (650 W/m²) |

| Maße, Gewicht und Verpackung | |
|---|---|
| Maß | 2,00 × 1,00 m |
| Gewicht Panels | 47 kg |
| Gewicht je Panel | 23,5 kg |

| Gehäuse und Umgebung | |
|---|---|
| Material | Aluminium-Druckguss |
| Schutzart vorn / hinten | IP65 / IP54 |
| Betrieb | -10 °C bis 60 °C, 10 bis 60 % Luftfeuchte |
| Lagerung | -30 °C bis 60 °C, 10 bis 60 % Luftfeuchte |
| Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Einsatz | im Freien |

## Kennzeichnung und Pflichtangaben

### Anbieter

WERBUNGMACHER.DE UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstraße 13a
77767 Appenweier, Deutschland
info@macher.tv

### Produkt

MacherTV LED-Wand außen, 2,00 × 1,00 m (quer), Pixelabstand 4,8 mm. Artikelnummer MTV-LW-OUT-200X100-48. Die Geräte-ID steht auf dem Hologramm hinten am Gerät, darüber erreichst du unseren Support.

### Sicherheit

Wichtig: Lies vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung.

### Entsorgung



Gib das Altgerät nicht in den Hausmüll, sondern in die getrennte Sammlung für Elektroaltgeräte, als privater Haushalt etwa beim Wertstoffhof. Die Hinweise zur Rückgabe stehen in der Bedienungsanleitung.

### Software

Die Software für deine Inhalte gehört nicht zum Gerät. Es gibt sie nur mit dem optionalen MacherTV-Service. Du wählst ihn beim Kauf für 12 oder 24 Monate dazu oder buchst ihn später über das Kontaktformular.

### Gewährleistung

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Bist du Verbraucher, verjähren deine Mängelansprüche bei neuer Ware in zwei Jahren ab Ablieferung. Bist du Unternehmer, gelten zwölf Monate ab Ablieferung, mit den Ausnahmen aus § 10 unserer AGB. Unter europa.eu/youreurope/garantien erklärt die EU deine Rechte zu Garantie und Gewährleistung.

### Hilfe und Support

Scanne den QR-Code, dann kommst du zu unserer Hilfe-Seite. Dort trägst du die Geräte-ID vom Hologramm deines Geräts ins Formular ein.

**www.macher.tv/pages/support**

**Telefon**
+49 151 10973162

**E-Mail**
info@macher.tv

**Anschrift**
WERBUNGMACHER.DE UG (haftungsbeschränkt)
Bahnhofstraße 13a
77767 Appenweier